

LinTech

keeps you connected

Bluetooth™ Stereo Adapter “blueLino®”



Haben Sie schon einmal über Bluetooth Stereomusik in digitaler Qualität gehört?

Sie werden überrascht sein, wie einfach und mit welcher hohen Stereo Qualität das möglich ist.



Mit blueLino® übertragen Sie Ihre Lieblingsmusik vom

- Mobiltelefon
- PDA
- CD- Player
- MP3- Player
- PC bzw. Laptop



per Bluetooth zum Soundsystem in Ihrem Fahrzeug oder Wohnzimmer und genießen den digitalen Klang.

Der neue Bluetooth Stereo Adapter blueLino® erweitert Ihr Soundsystem um eine Bluetooth Schnittstelle mit zahlreichen interessanten Funktionen.

blueLino® ist auch für den mobilen Einsatz bestens geeignet. Moderne Energiesparttechnologien ermöglichen die Benutzung des Gerätes über mehrere Tage hinweg, ohne lästiges Aufladen.

Der Bluetooth Stereo Adapter blueLino® kann als externer Adapter an einen beliebigen freien Audio Eingang eines Ausgabegerätes wie

- HiFi- Anlage
- KFZ Soundsystem
- Aktive Lautsprecherboxen
- Stereokopfhörer

angeschlossen werden.

Die Musik wird im Bluetooth fähigen Handy, PDA, CD- bzw. MP3- Player oder auch PC bzw. Laptop wie bisher abgespielt und über Bluetooth ohne Qualitätsverlust zu blueLino® übertragen. Das Ausgabegerät z.B. die HiFi Anlage gibt die Musik in exquisiter Klangqualität wieder.

Für die Integration in vorhandene Systeme stellt LinTech OEM Partnern blueLino® als integrierbares Schnittstellenmodul zur Verfügung.





Technische Beschreibung

- Bluetooth™ Spez. V.2.0.
- Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile
Bluetooth Audio Video Remote Control Profile
- Bluetooth™ radio class 2 < 4dBm
- High Quality Stereo Sound Übertragung von CD- MP3-, Radio- und Handy Playern, Laptop, PC mit Bluetooth Schnittstelle/A2DP
- Audiocodierung :
 - SBC: 16.000; 32.000; 44.100; 48.000 kHz Stereo / Mono
 - MP3: 8 – 320 kbps; 44.100 kHz
- Frequenzgang : 20 Hz bis 20 kHz
- Ausgangspegel : 775mV / 0dB
- Reichweite (freie Umgebung) > 30m
- Spannungsversorgung :
 - ext. 5V Netzteil¹⁾
 - 12V/24V KFZ- Anschlüsse²⁾
 - LI-ion Akku und ext. 5V Netzteil³⁾
- Lebensdauer Akku³⁾ :
 - Streaming > 40 h
 - Verbunden > 90h
 - Standby > 1.500 h
 - Standby > 1.500 h
- Aufladen Akku über ext. Netzteil oder USB im Gerät³⁾
- Taste für Fernsteuerung
 - Verbindungsaufbau
 - Verbindungsabbau
 - Start
 - Stopp/ Pause
 - Vorwärts/ Rückwärts (optional)
- LED Statusanzeige
 - Aus
 - Bereit
 - Verbunden
- Anschlüsse
 - USBmini Buchse für Netzteil und Update
 - 3,5 mm Stereobuchse
 - Masse und Zündung 12V²⁾



Funktionsweise

Einschalten/ Ausschalten

- Netzbetrieb: Automatisches Ein-/Ausschalten bei Einstecken des Netzsteckers bzw. Einschalten der Zündung
- Akkubetrieb³⁾: Taste drücken bis LED langsam blinkt . Automatisches Abschalten bei Akkubetrieb nach 5 Minuten ohne Verbindung/ Streaming

Bluetooth – Verbindung/ Kopplung

- Nach dem Einschalten wartet blueLino[®] auf Verbindungsaufbau von der Gegenstelle
- Wiederherstellen der Bluetooth Verbindung zum letzten verbundenen Gerät durch kurzen Tastendruck bis LED permanent leuchtet

Übertragung/ Streaming

- Nach erfolgreicher Kopplung empfängt blueLino[®] Audiodaten, LED blinkt schnell
- Tastendruck kurz : Play/ Pause
- Tastendruck lang : Verbindung trennen (Nach getrennter Verbindung kann blueLino[®] mit anderen Bluetooth Geräten verbunden werden, LED blinkt wieder langsam)

Modelle/Artikelnummern

- 1) LinTech Bluetooth[®] Adapter "blueLino[®] home " (Art.-Nr. 1430-home)
- 2) LinTech Bluetooth[®] Adapter "blueLino[®] kfz" (Art.-Nr. 1430-kfz)
- 3) LinTech Bluetooth[®] Adapter "blueLino[®] mobile" (Art.-Nr. 1430-mobile)

